



Рисунок А.2 – Поставка фланцевых преобразователей исполнения МФ-5.2Х.Х с комплектом монтажных частей КМЧ МФ №3

- 1 – Болт М5х10 ГОСТ 7805;
- 2 – Болт ГОСТ 7798;
- 3 – Гайка ГОСТ 5915

Таблица А.2 Габаритные и присоединительные размеры фланцевых приборов МФ-5.2Х.Х

Ду	Размеры, мм									n, кол	Масса, кг	
	H _{1max}	H _{2max}	L	L1	L2	D1	D2	d1	d		МФ-5.2Х (-5.2Х.1)	КМЧ
15	165	205	135 _{.2}	171	186	95	65	19	M12	4	2,7 (2,2)	1,9
20	170	210	155 _{.2}	195	210	105	75	26			3,9 (3,0)	2,4
25	170	210	155 _{.2}	199	214	115	85	33			4,1 (3,2)	3,1
32	175	215	160 _{.2}	204	224	135	100	39			5,4 (5,1)	4,6
40	180	220	200 _{.3}	248	268	145	110	46	M16	8	6,7 (6,4)	5,5
50	185	225	205 _{.3}	257	277	160	125	59			8,2 (7,4)	6,7
65	195	235	210 _{.5}	266	286	180	145	78			10 (8,5)	9,7
80	205	245	240 _{.5}	296	316	195	160	91			13 (11,5)	11
100	215	260	250 _{.5}	314	339	230	190	110	M20	12	17,7 (18,0)	17,7
150	240	280	320 _{.5}	386	416	300	250	161	M24		33,2 (32,0)	30,1
200	-	305	360 _{.5}	432	462	360	310	222			(50,3)	41,3